

EDISION[®]

argus piccollo

Návod na použitie

Dôležité upozornenie

Bezpečnostné pokyny a upozornenia




Neodstraňujte vrchný kryt prijímača a nevystavujte prijímač dažďu alebo vlhkosti. Hrozí elektrický šok.



Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri výrobku. Hrozí úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.



Tento symbol označuje pokyny dôležité pre prevádzku výrobku.



Výrobok s týmto označením nepatrí do bežného domáceho odpadu.

Po skončení jeho životnosti ho separujte od ostatného odpadu a recyklujte príslušným spôsobom.

Správna manipulácia s odpadom pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu ľudského zdravia.

Informácie o správnom spôsobe likvidácie výrobku Vám poskytne miestny úrad životného prostredia alebo predajca.

Vypínač na zadnej strane musí byť ovládateľný, vždy musí byť dosah naň. V prípade hroziaceho nebezpečenstva ho vypnite.

Neodpájajte násilne kábel zo zástrčky !

Sieťová vidlica musí slúžiť obsluhu na oddelenie prístroja od siete !

Sieťová vidlica musí zostať vždy ovládateľná !

1. HLAVNÝ ZDROJ

AC 100V-250V, 50/60Hz

- Používajte druh napájania odporúčaný výrobcom.
- Pred opravou prijímača odpojte prijímač zo siete.

2. PREŤAŽENIE

- Nepreťažujte elektrickú zásuvku alebo sieťový kábel. Riziko požiaru.

3. TEKUTINY

- Prijímač nesmie prísť do styku s tekutinami, nekladte na prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou.

4. ČISTENIE

- Pred čistením odpojte prijímač zo siete.
- Na čistenie použite vlhkú utierku. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

5. VENTILÁCIA

- Nezakrývajte ventilačné otvory na vrchnom kryte prijímača.

Dôležité upozornenia

- Prijímač neumiestňujte na nestabilný povrch alebo koberec.
- Nekladajte na prijímač iné elektronické zariadenia.

6. PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

- Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré prijímač nepodporuje, pretože ho môžu poškodiť.

7. PRIPOJENIE SATELITNEJ PARABOLY

- Pred pripojením alebo odpojením kábla zo satelitnej paraboly odpojte prijímač zo siete.
V opačnom prípade môžete poškodiť LNB.

8. PRIPOJENIE K TV

- Pred pripojením alebo odpojením kábla z TV odpojte prijímač zo siete. V opačnom prípade môžete poškodiť TV.

9. UZEMNENIE

- LNB kábel musí byť uzemnený.

10. UMIESTNENIE

- Prijímač je určený na vnútorné použitie. Nevystavujte ho dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.
- Prijímač umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
- Iné zariadenia (TV, VCR alebo DVD) umiestnite vo vzdialenosti minimálne 10cm od prijímača.
- Nezakrývajte otvory na prijímači a neumiestňujte prijímač na nestabilný povrch, ako je napr. sedačka, posteľ a pod.
- Ak prijímač umiestnite na policu alebo do skrinky, zabezpečte dostatočnú ventiláciu prijímača a postupujte podľa pokynov výrobcu
- V prípade, že výrobok spadne, mohol by sa poškodiť alebo zraniť dieťa alebo dospelú osobu.

11. BLESK, BÚRKA, NEPOUŽÍVANIE PRIJÍMAČA DLHŠIU DOBU

- Počas búrky alebo dlhšieho nepoužívania prijímača ho odpojte zo siete a odpojte anténu.
Týmto spôsobom predídete poškodeniu prijímača.

12. CUDZIE PREDMETY

- Nevkladajte do prijímača žiadne cudzie predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu prijímača alebo úrazu vysokým napätím.

13. VÝMENA SÚČIASTOK PRIJÍMAČA

- Opravu prijímača by mal vykonávať iba odborný technik, ktorý používa originál súčiastky od výrobcu.
- Neautorizovaná výmena môže poškodiť prijímač.

Návod na použitie Edision 'argus piccolo'

Poznámka: Tento návod sa vzťahuje na verziu softvéru prijímača č. 1.1.07

► Diaľkové ovládanie

Základné funkcie

- Informačná lišta / InfoBar
- Edivision
- Zoznam programov

Funkcie hlavného menu

- **Program**
 - Správa kanálov
 - Správa obľúbených
 - Ďalšie nastavenia
 - Nastavenie OSD
- **Inštalácia**
 - Inštalácia satelitu
 - Automatická inštalácia
 - Spríevodca satelitom
- **Systémové nastavenia**
 - Jazyky
 - Ochrana mládeže
 - Nastavenie času
 - Časovač
 - Audio + Video
- **System**
 - Informácie
 - Výrobné nastavenia
 - Update USB/HDD
 - Zaistenie na USB/HDD
- **Hry**
- **Conditional Access**
 - Smart Card
- **USB / externé pamäťové médiá**
 - Zoznam údajov
 - Nahraté údaje
 - Informácie o pamäťovom médiu
 - PVR nastavenia
 - Test rýchlosti USB / HDD

Dialkové ovládanie

Poznámky: Mnohé uvedené tlačítka majú viacej funkcií, niektoré tlačítka a funkcie sú voliteľné.

POWER


 Tlačítka Zapnúť/Vypnúť

RC1/RC2

 Prepína medzi 2 kanálmi diaľkového ovládania

V.FORMAT

 Zmení TV formát zobrazovania

 Umožňuje nastavenie času, odkedy sa prijímač automaticky prepne do módu Standby.

MUTE

 Zapnutie/Vypnutie zvuku.

Tms

 Zobrazuje lištu TimeShift.


PIP

 Spustí funkciu obraz v obraze. (voliteľné)


F1

 Ukladá obraz v reprodukovanom móde. (voliteľné)

TV/SAT

 Prepína medzi TV/AV módom (nie počas prevádzky HDMI). (voliteľné)

WXYZ

 Výber TV a rozhlasových programov, zadávanie číslíc alebo písmen do menu.

TV/RADIO

 Prepína medzi módmi TV a rádio.

ZOOM

 Zadanie číslice 0 zväčší obraz (max 16x).

RECALL


 Návrat k predchádzajúcemu programu.


FIND

 Pre hľadanie programov v zoznamoch.

REC

 Manuálne spustenie nahrávania.


 Tlačítka na ovládanie hlasitosti (+) hlasnejšie / (-) tichšie.

 Listovanie v zoznamoch dopredu (+) alebo dozadu (-).

SAT

 Zobrazenie zoznamu satelitov. (voliteľné)

FAV


 Zobrazenie zoznamu obľúbených (ak je k dispozícii).

MENU

 Zobrazenie hlavného menu.

INFO

 Zobrazí informačnú lištu o programoch.



Tlačítkami so šípkami môžete listovať v zoznamoch hore, dole, doľava a doprava alebo meniť hlasitosť. Tlačítkom OK potvrdzujete zadania v menu alebo vyvolávate zoznam programov.





Ukončenie menu/dialógového okna.



Vyvolanie elektornického sprievodcu programami EDIVISION.

FOLDER



Zobrazenie zoznamu dát. (voliteľné)

STOP



Ukončenie TimeShift, nahrávania alebo reprodukcie.

PAUSE



Zastavenie reprodukcie.

PLAY



Spustí prehrávanie v móde TimeShift, príp. nahrávanie. Návrat k normálnej rýchlosti prehrávania.

PREV



Preskočí na začiatok, príp. na predchádzajúci záznam / obraz.

NEXT



Preskočí na koniec, príp. na nasledujúci záznam / obraz.

PAGE-



Listovanie v zoznoznamoch po stranách dozadu. Umožňuje rýchle pretočenie dozadu.

PAGE+



Listovanie v zoznamoch po stranách dopredu. Umožňuje rýchle pretočenie dopredu.



Spomalené spätné prehrávanie záznamu (1/2-1/8).



Spomalené prehrávanie záznamu dopredu (1/2-1/8).

PLAY MODE



Vyvolanie módu prehrávania v MP3 alebo JPEG prehrávači.

USB



Umožňuje bezpečné odobratie pripojených USB pamäťových zariadení.

AUDIO



Vyvolá menu Audio.

OPTION



Multifunkčné tlačítko: pre programy, ktoré majú v ponuke viac možností.

TXT



Vyvolá menu Titulky/Videotext.



Vyvolá menu viacnásobného obrazu. (voliteľné)

InfoBar







S tlačítkom “**INFO**” si môžete vyvolať na spodnom okraji obrazovky v TV a rádio móde informačnú lištu (InfoBar). Táto lišta sa zobrazí až do dĺžky 10 sekúnd.

Takto zmeníte dobu zobrazenia informačnej lišty:

1. Stlačte tlačítko '**MENU**' a otvorte tým hlavné menu.
2. Navigujete tlačítkami so šípkami **vľavo/vpravo** k bodu 'Program'.
3. Navigujete tlačítkami so šípkami **nahor/nadol** k bodu menu 'Nastavenie OSD' a stlačte tlačítko **OK**.
4. V bode 'Prekročenie doby OSD' zvolte tlačítkami so šípkami **vľavo/vpravo** hodnotu v sekundách, ktorú by ste chceli nastaviť (max 10s).
5. Stlačte tlačítko **EXIT** pre opustenie menu.



InfoBar v TV a rádio móde ukazuje mnohé informácie o prebiehajúcom programe a zvolených staniciach:

- miesto na zozname programov
- názov stanice
- aktuálne vysielanie (ak sú k dispozícii informácie)
- nasledujúce vysielanie (ak sú k dispozícii informácie) spolu s časom začiatku vysielania
- názvy zoznamu obľúbených
- čas
-  zobrazuje, či je program vysielaný kódovane
-  zobrazuje, že stanica sa nachádza v zozname obľúbených
-  zobrazuje, že k práve vysielanej relácii je k dispozícii videotext
-  zobrazuje, či sú cez EDIVISION k dispozícii sprievodné informácie o programe
-  zobrazuje, či je zvuk vysielaný stereo, mono, vľavo, vpravo
-  zobrazuje, či sú k dispozícii titulky

Funkcie a nastavenia:

Ak je zobrazená InfoBar, môžete si opätovným stlačením tlačítka '**INFO**' nechať zobraziť rozsiahle informácie k práve prebiehajúcej relácii (ak sú k dispozícii). Ak sú k dispozícii informácie na viacerých stranách, môžete tlačítkami “**PAGE-**”/”**PAGE+**” listovať po týchto stranách. Šípkami **vľavo/vpravo** môžete prechádzať medzi informáciami o aktuálnom a nasledujúcom vysielaní. **Červeným tlačítkom** si môžete nechať zobraziť ďalšie (technické) informácie. **Tlačítkom EXIT** opustíte menu s rozsiahlymi informáciami.

Tlačítkom EXIT InfoBar opäť vypnete.

EDIVISION – Váš elektronický sprievodca programami

Základné informácie: EDIVISION je elektronický sprievodca programami s vlastným OSD menu. EDIVISION pritom zobrazuje v rozličných náhľadoch rozsiahlo a prehľadne informácie, ktoré predajca programu. Okrem toho tu môžete naprogramovať až do 8 časovo riadených záznamov (časovač). Nie všetci predajcovia programov dávajú k dispozícii sprievodné informácie ku programom.

Vášho sprievodcu programami spustíte na diaľkovom ovládaní stlačením tlačítka **EDIVISION**.

Funkcie a nastavenia:

Okno „EDIVISION“ je zostavené podľa toho, v akom móde sa momentálne nachádzate. Zeleným tlačítkom môžete tento mód (Teraz, Nasledujúce, Viac, Časový plán) zmeniť.

Okno EDIVISION v móde „Teraz“



V móde „Teraz“ a „Nasledujúce“ nájdete vľavo hore v textovej podobe informácie k aktuálnemu, prípadne nasledujúcemu vysielaniu a programu. Vpravo hore nájdete aktuálny obraz vysielania (v TV prevádzke). V spodnej časti nájdete aktuálny zoznam programov, v ktorom môžete šípkovými tlačítkami navigovať a tlačítkom OK potvrdiť program. Ak stanica ponúka sprievodné informácie o programe, budú zobrazené v zozname (napr. dĺžka a názov vysielania vo forme políčka). Okrem toho môžete tento zoznam stlačením tlačítka „REC“ označiť pre nahrávanie, príp. pridať do zoznamu časovača. Stlačte tlačítko OK (opakovane) a zobrazia sa Vám, ak sú k dispozícii, rozsiahle informácie k vysielaniu. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo striedate medzi módmi EDIVISION „Teraz“ a „Nasledujúce“.

V móde „Viac“ sú tabuľkovo zobrazené informácie o programe v časovom slede. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo navigujete medzi časovými informáciami o programe. Šípkovými tlačítkami hore/dole pohybujete kurzorom v zozname programov. Ak chcete, aby sa Vám zobrazili po zvolení programu jeho sprievodné informácie, musíte stlačiť tlačítko OK. Ak sa kurzor nachádza na pravej strane na názve programu, môžete si stlačením tlačítka OK vyvolať rozsiahle informácie k tomuto vysielaniu (ak sú k dispozícii).

V móde „Časový plán“ sú vľavo tabuľkovo zobrazené aktuálne zvolený zoznam programov a vpravo informácie o programe v týždennej podobe. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo navigujete medzi zoznamom programov a denným prehľadom. Tlačítkami Prev/Next navigujete medzi dňami týždňa, šípkovými tlačítkami hore/dole navigujete v danom zozname do požadovaného smeru. Ak sa kurzor nachádza v pravom stĺpci na názve programu, môžete si stlačením tlačítka OK vyvolať ešte viac informácií k tomuto vysielaniu (ak je k dispozícii).

Vo všetkých módoch môžete používať nasledovné funkcie a tlačítka:

Červeným tlačítkom si zobrazíte prehľad zoznamov (skupín) programov, ktoré sú k dispozícii. Šípkovými tlačítkami navigujete v tomto prehľade a tlačítkom OK určíte zoznam programov, ktorý má EDIVISION používať.

Zeleným tlačítkom môžete šípkami hore/dole a tlačítkom OK kedykoľvek zvoliť medzi jednotlivými náhľadmi EDIVISION.

Žltým tlačítkom vyvoláte menu časovača. Ak chcete naprogramovať udalosti s pevne stanoveným časom (napr. nahrávanie), zvolte bod „USB/HDD rekordér“. Ak chcete vidieť, aké udalosti sú naprogramované, zvolte si bod Zoznam časovača.

Ak chcete nahrávať časovo vzdialenejšiu udalosť, zvolte bod „USB/HDD rekordér“. V nasledovnom okne použite na navigáciu medzi jednotlivými bodmi menu šípkové tlačítka hore/dole. Pre zadanie hodnôt použite tlačítka vľavo/vpravo a tlačítko OK. V menu časovača môžete vykonať nasledovné nastavenia:

Číslo časovača: Pri vyvolaní menu časovača sa prejde automaticky k ďalšiemu (voľnému) programovateľnému časovaču. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo, prípadne pomocou tlačítka OK a šípkovými tlačítkami hore/dole môžete meniť medzi (naprogramovanými) časovačmi. Môžete naprogramovať až 8 odlišných udalostí.

Mód časovača: Tu určíte mód nahrávania. Môžete si vybrať, či má byť nahrávanie vykonané jedenkrát, denne, mesačne, týždenne alebo mesačne.

Servis časovača: Pre nahrávanie z TV tu určíte servis „Nahrávanie z TV programu“, pre nahrávanie rádia „Nahrávanie z rozhlasovej stanice“.

Program: Tu určíte program.

Dátum: Tu určíte (počiatočný) dátum nahrávania.

Čas spustenia: Tu určíte čas spustenia nahrávania.

Trvanie: Tu určíte dĺžku trvania nahrávania.

Standby po ukončení: Tu môžete určiť, či sa má prijímač po nahrávaní prepnúť do Standby módu.

Tlačítkom EXIT opustíte menu časovača. Ak ste vykonali zmeny a tieto chcete ponechať, potvrdte ich pomocou „Áno“ v zobrazenom okne.

Poznámka: Podľa okolností sa zobrazí správa o chybe, v tom prípade ste zadali nesprávny čas spustenia, alebo nesprávny dátum spustenia. Skontrolujte Vami zadané údaje!

Dbajte na to, že nahrávanie sa môže vydať len v prípade, ak je v danom čase k prijímaču pripojené aj príslušné USB pamäťové médium.

EDIVISION opustíte po stlačení tlačítka EXIT.

Zoznam programov

Tlačítkom OK na diaľkovom ovládaní, alebo na prijímači vyvoláte v móde TV alebo rádio zoznam programov

Okno zoznamu programov sa môže zobraziť v 2 podobách: štandardný náhľad a zjednodušený náhľad.

Takto zmeníte náhľad zoznamu programov:

1. Tlačítkom menu vyvolajte hlavné menu a šípkovými tlačítkami navigujte v bode menu „Program“ a v ňom „Ďalšie nastavenia“.
2. V bode „Zvoliť zoznam TV“ môžete šípkovými tlačítkami určiť náhľad zoznamu programov (Štandard/Jednoduchý).
3. Tlačítkom EXIT opustíte príslušné menu.

Štandardný náhľad zoznamu programov



V štandardnom náhľade je zoznam programov rozdelený do troch stĺpcov. V ľavom stĺpci nájdete kategórie, v strednom stĺpci, ak sú k dispozícii, zobrazené podkategórie. Na pravej strane nájdete tie programy, ktoré sa nachádzajú vo vybranej kategórii. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo na diaľkovom ovládaní prechádzate stĺpcami, šípkovými tlačítkami hore/dolu listujete v jednom stĺpci a tlačítkami PAGE listujete po stranách.

Ak ste v ľavom stĺpci zvolili hlavnú skupinu „Oblíbené“, môžete v strednom stĺpci stlačením červeného tlačítka, pomocou šípkových tlačítok hore/dolu a tlačítkom OK zmeniť rozmiestnenie zoznamu obľúbených.

Ak sa nachádza kurzor v pravom stĺpci, máte nasledovné možnosti:

- Zelené tlačítko:** Zobrazí, ak sú k dispozícii, k vybranému programu sprievodné informácie vo forme EDIVISION.
- Žlté tlačítko:** Otvorí okno „Možnosti“. Vybraný program môžete priradiť k zoznamu obľúbených, uzamknúť, označiť pre preskočenie, vymazať a/alebo premenovať.
- Modré tlačítko:** Umožní zoradenie programov podľa rozličných kritérií.
- Tlačítko FIND:** Pomocou masky pre zadanie hľadáte programy, u ktorých poznáte eventuálne len ich začiatkové písmeno.
- Tlačítko OK:** Stlačením tlačítka OK sa zvolený program stane aktívnym.

Zjednodušený zoznam programov



V zjednodušenom náhľade zoznamu programov prechádzate šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo medzi zoznamami obľúbených. Šípkovými tlačítkami hore/dolu listujete v zozname po riadkoch, tlačítkami Page+/Page- listujete po stranách. Stlačením tlačítka OK sa zvolený program stane aktívnym.

Zoznam programov (štandardné alebo zjednodušené zobrazenie) opustíte stlačením tlačítka EXIT.

Programové menu

- ▶ **Správa programov**
- ▶ **Správa obľúbených**
- ▶ **Ďalšie nastavenia**
- ▶ **Nastavenie OSD**

Správa programov

V tomto menu môžete zostaviť Vaše zoznamy televíznych a rozhlasových programov.

Poznámky: Dbajte na to, v akom móde sa prijímač nachádza. Ak chcete spravovať zoznamy rozhlasových programov, musí sa prijímač nachádzať v rozhlasovom móde. Tlačítkom TV/Radio môžete prepínať medzi módom TV a rádio.

Základné informácie: V ľavom stĺpci okna menu nájdete zoznam programov aktuálne vybraného zoznamu programov. V pravom stĺpci sa nachádzajú symboly pre „Presunúť“, „Uzámknúť“, „Vymazať“, „Premenovať“ a „Preskočiť“.

Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete prechádzať medzi stĺpcami v okne menu.

Šípkovými tlačítkami hore/dole v danom stĺpci pohybujete kurzorom hore a dolu.

Jeden alebo viac programov označíte v ľavom stĺpci stlačením **tlačítka OK**.

Červeným tlačítkom si môžete nechať zobrazíť prehľad všetkých zoznamov programov/skupín programov a príslušne ich vybrať. Nadpis okna Vám zobrazuje, v akom zozname sa práve nachádzate.

Zeleným tlačítkom sa zobrazia ďalšie možnosti. Máte nasledovné možnosti:

- Označiť všetko:** Všetky programy budú označené.
- Odznačiť všetko:** Všetky programy budú odznačené.
- Označiť iné:** Označia sa všetky programy, ktoré predtým označené neboli.
- Označiť TP:** Tu môžete označiť všetky programy jedného transpondéra.

Tlačítkom „FIND“ môžete rýchlo vyhľadať programy (ich názvy). Po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí vyhľadávacie okno. Zadávanie do vyhľadávacieho okna sa vykonáva pomocou alfa a numerického políčka, ktoré riadite pomocou **šípkových tlačítek** a **tlačítkom OK**. Ak sa našli programy so zodpovedajúcimi začiatočnými znakmi, zobrazia sa na ľavej strane. **Tlačítkom EXIT** vyhľadávacie okno opustíte.

Takto presuniete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete presunúť.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami hore/dole na symbol pre „Presunúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Na presunutie vybraného programu v zozname použite **šípkové tlačítka hore/dole**. Môžete na to použiť aj tlačítka Page.
5. Stlačením **tlačítka OK** zostane program na novom mieste a opustíte mód „Presunúť“.

Tip: Môžete presunúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-5.

Takto uzamknete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete uzamknúť.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami na symbol pre „Uzamknúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. V zozname programov sa za názvom programu zobrazí znak „Uzamknuté“.

Tip: Môžete uzamknúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Pri výbere uzamknutého programu budete vyzvaní, aby ste zadali kód, inak sa program nezobrazí.

Takto odomknete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý je uzamknutý.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami na symbol pre „Uzamknúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Zadajte Vami určený kód a program sa odomkne. V zozname programov zmizne symbol „Uzamknuté“.

Tip: Môžete odomknúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Takto vymažete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete vymazať.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Vymazať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude zo zoznamu odstránený.

Tip: Môžete vymazať viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Takto premenujete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete premenovať.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Premenovať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Zobrazí okno s políčkou na zadanie. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolte znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '--'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Nové označenie bude prebraté do zoznamu programov. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Menu „Správy programov“ opustíte **tlačítkom EXIT**. Ak ste vykonali zmeny, objaví sa dialógové okno, kde budete vyzvaní, aby ste tieto zmeny potvrdili. Zvolením „Áno“ budú zmenené nastavenia uložené.

Poznámka: Až potvrdením „Áno“ budú programy zmazané, presunuté a/alebo uzamknuté. Pri výbere „Nie“ NEBUDÚ uložené žiadne zmeny.

► Správa obľúbených

V tomto menu môžete zostaviť Vaše zoznamy obľúbených pre TV a rozhlasové programy. V zoznamoch obľúbených môžete Vaše favorizované, resp. najobľúbenejšie programy organizovať a týmto predstavuje užitočnú rozšírenie.

Základné informácie: Toto menu je zostavené v troch stĺpcoch. Na ľavej strane nájdete zoznam programov, ktoré sú k dispozícii, podľa toho, aký prehľad ste si zvolili. Na pravej strane nájdete aktuálne zvolený zoznam obľúbených. V strede nájdete symboly pre „Pridanie“, „Odstránenie“, „Presunutie“ a „Premenovanie“.

Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete prechádzať medzi stĺpcami. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** pohybujete kurzorom po danom zozname hore a dolu.

Jeden alebo viaceré programy môžete označiť stlačením **tlačítka OK**.

Keď sa nachádzate v ľavom stĺpci, môžete si nechať zobrazit' **červeným tlačítkom** prehľad všetkých zoznamov (okrem zoznamov obľúbených) a šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK zvoliť inú skupinu/zoznam. Aký zoznam je práve zobrazený vidíte podľa nadpisu v ľavom stĺpci.

Zeleným tlačítkom zobrazíte ďalšie možnosti zoznamu programov. Máte nasledovné možnosti:

- Označiť všetko:** Všetky programy budú označené.
- Odznačiť všetko:** Všetky programy budú odznačené.
- Označiť iné:** Označia sa všetky programy, ktoré predtým označené neboli.
- Označiť TP:** Tu môžete označiť všetky programy jedného transpondéra.

Ak sa nachádzate v ľavom stĺpci, môžete **tlačítkom „FIND“** môžete rýchlo vyhľadať programy (ich názvy). Po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí vyhľadávacie okno. Zadávanie do vyhľadávacieho okna sa vykonáva pomocou alfa numerického políčka, ktoré riadite pomocou **šípkových tlačítek** a **tlačítkom OK**. Ak sa našli programy so zodpovedajúcimi začiatočnými znakmi, zobrazia sa na ľavej strane. **Tlačítkom EXIT** vyhľadávacie okno opustíte.

Tlačítkom „FAV“ môžete zmeniť zoznam obľúbených, aby ste si tento mohli prezrieť, alebo spravovať. Stlačte **tlačítko „FAV“**, aby sa Vám zobrazil náhľad zoznamov obľúbených. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** a **tlačítkom OK** zvolíte zoznam obľúbených, ktorý chcete spravovať. Vtedy sa zoznam zobrazí v menu na pravej strane. Programy, ktoré sa už nachádzajú vo vybranom zozname obľúbených, sú na ľavej strane označené symbolom.

Takto pridáte program do zoznamu obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v ľavom okne menu na program, ktorý by ste chceli pridať.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Pridať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude pridaný na koniec zoznamu obľúbených. Na ľavej strane menu bude program označený symbolom.

Tip: Do zoznamu obľúbených môžete pridať niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Takto odstránite program zo zoznamu obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v pravom okne menu na program, ktorý by ste chceli odstrániť.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Odstrániť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude odstránený zo zoznamu obľúbených. Na ľavej strane menu už nebude program označený symbolom.

Tip: Zo zoznamu obľúbených môžete odstrániť niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (pravá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Takto presuniete program v zozname obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v pravom okne menu na program, ktorý by ste chceli presunúť.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Presunúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Použite teraz **šípkové tlačítka hore/dole**, aby ste presunuli vybraný program. Program sa teraz bude presúvať nahor alebo nadol.
5. Stlačením **tlačítka OK** zostane teraz program na novom mieste a vy opustíte mód „Presunúť“.

Tip: Môžete presunúť niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-5.

Takto premenujete zoznam obľúbených:

1. Stlačte **tlačítko „FAV“** a zvolíte zoznam obľúbených, ktorý chcete premenovať.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Premenovať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Zobrazí okno s políčkou na zadanie. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolíte znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<-' . Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '-'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Menu „Správa obľúbených“ opustíte **tlačítkom EXIT**. Ak ste vykonali zmeny, objaví sa dialógové okno, kde budete vyzvaní, aby ste tieto zmeny potvrdili. Zvolením „Áno“ budú zmenené nastavenia uložené.

Poznámka: Až potvrdením „Áno“ budú programy zoznamu obľúbených odstránené, presunuté a/alebo pridané, príp. označenia zoznamov obľúbených budú zmenené. Pri výber „Nie“ NEBUDÚ uložené žiadne zmeny.

► Ďalšie nastavenia

Funkcie a nastavenia v menu:

- Zvoliť zoznam TV:** Tu nastavte, ako má byť zobrazený zoznam programov. Máte na výber medzi zjednodušeným (Jednoduchý zoznam TV) a rozsiahlejším zobrazením (Štandardný zoznam TV).
- Subtitle Auto:** Tu určíte, či majú byť titulky, ktoré sú k dispozícii, zobrazené automaticky, alebo nie.
- Chod' do Standby:** Tu môžete v minútach nastaviť čas v ktorom má prijímač prepnúť do módu Standby (30 minút až 3 hodiny).
- Panel displeja v Standby:** Tu určíte, či má byť predný displej prijímača v móde Standby zapnutý alebo vypnutý.
- Diaľkové ovládanie výber kanála:** Ak máte viaceré prístroje z „argus rodiny“, môžete tu určiť jeden z dvoch kanálov, na ktorý má prijímač reagovať.
- Pozor:** Ak ste urobili nastavenie „RC1“ a „RC2“, dbajte o to, aby bol aj na diaľkovom ovládaní nastavený príslušný kanál. Nastavenie na diaľkovom ovládaní urobíte **tlačítkom „RC1/RC2“**.
- Takto sa dozviete, aký kanál je nastavený na diaľkovom ovládaní:** Na diaľkovom ovládaní stlačte **tlačítko POWER**. Ak LED dióda pod týmto **tlačítkom POWER** svieti na červeno, máte nastavený kanál 1 (RC1). Ak LED dióda svieti na zeleno, máte zvolený kanál 2 (RC2). Na diaľkovom ovládaní stlačením **tlačítka „RC1/RC2“** môžete tento kanál zmeniť.
- Loop Control:** Tu určíte, či LNB výstup LOOP v móde Standby má (Zapnúť) byť zásobovaný prúdom alebo nie (Vypnúť).

Menu „Ďalšie nastavenia“ opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► Nastavenia OSD

V tomto menu môžete zmeniť niektoré nastavenia menu OSD (On-Screen-Display = menu zobrazené na obrazovke).

Funkcie a nastavenia v menu:

- Prekročená doba OSD:** Tu určíte dobu zobrazenia informačných okien. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete zmeniť hodnotu (od 1 do 10 sekúnd) zmeniť.
- Pozícia:** Šípkovými tlačítkami môžete určiť, kde má byť zobrazená InfoBar (hore/dole).
- Transparentnosť OSD:** Tu môžete určiť transparentnosť (priehľadnosť) menu OSD.
- Navrátenie nastavenia OSD:** Označte tento bod a stlačte tlačítko OK – takto obnovíte štandardné nastavenia OSD.

Menu „Nastavenia OSD“ opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

Menu Inštalácia

- ▶ Inštalácia satelitu
- ▶ Automatická inštalácia
- ▶ Sprievodca satelitom

▶ Inštalácia satelitu

Dbajte prosím pred konfiguráciou v menu na nasledovné poznámky:

Pre HDTV-SAT-televíziu je potrebný satelit o veľkosti najmenej 80 cm. Sústava by mala byť zameraná odborníkom digitálnym televíznym meračom úrovne.

Podľa toho, aké nastavenie zvolíte, vidíte v spodnej oblasti, akú úroveň intenzity a akú kvalitu má signál.

Funkcie a nastavenia v menu:

- Satelit:** Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo zvolíte, ktorý satelit chcete inštalovať.
- Typ LNB:** Tu určíte použitý typ LNB.
- Index TP:** Tu nastavte transpondér.
- DiSEqC:** Tu nastavte hodnotu DiSEqC.
- Poloha:** Ak používate motorizované riadenie, nastavte tu, ako má byť namierené.
- 22K:** Tento bod dosiahnete len vtedy, ak ste pri bode „Typ LNB“ nenastavili hodnotu na „Universal“. V tom prípade tu môžete zapnúť alebo vypnúť 22 kHz spínanie. 22 kHz spínanie sa používa na prepínanie spodného a vrchného frekvenčného pásu v LNB.
- 0/12V:** Ak používate 12V spínač, nastavte tu hodnotu na „Zapnúť“.
- Polarita:** Tu môžete určiť polaritu.
- Toneburst:** Toneburst je dodatočné kritérium spínania, ktoré môžu priniesť prijímače. V tomto signály nie sú obsiahnuté žiadne digitálne príkazy, ale väčšina spínačov dokáže tento signál vyhodnotiť k prepnutiu pozície. Nastavte hodnotu na „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“.
- Sila LNB:** Tento parameter nastavte na „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“.

Červeným tlačítkom vyvoláte menu pre vyhľadávanie programov nastaveného satelitu. V tomto menu môže vykonať nasledovné nastavenia:

- Vyhľadávací mód:** Tu si vyberte medzi hodnotami Všetky (programy) alebo Voľné (programy). Pri hodnote Všetky sú vyhľadávané zakódované a voľne dostupné programy.
- Typ programu:** Tu určíte, sa majú vyhľadávať TV, rozhlasové alebo TV a rozhlasové programy.
- Zvoliť vyhľadávací mód:** Tu nastavte „Manuálne hľadanie“ alebo „Blind Scan“.
- NIT vyhľadávanie:** Tu nastavte, či má byť pri vyhľadávaní použité NIT (Network Information Table).

Na započatie procesu vyhľadávania navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na tlačidlo „OK pre hľadanie“ a stlačte potom tlačidlo OK. Tlačítkom EXIT môžete okno menu kedykoľvek opustiť.

Zeleným tlačítkom vyvoláte menu pre vyhľadávanie programov podľa nastavených hodnôt v bode Index TP (Index transpondéra). Môžete určiť nasledovné:

- Vyhľadávací mód:** Tu si vyberte medzi hodnotami Všetky (programy) alebo Voľné (programy). Pri hodnote Všetky sú vyhľadávané zakódované a voľne dostupné programy.
- Typ programu:** Tu určíte, sa majú vyhľadávať TV, rozhlasové alebo TV a rozhlasové programy.
- Zvoliť vyhľadávací mód:** Tu nastavte „Manuálne hľadanie“ alebo „Blind Scan“.
- NIT vyhľadávanie:** Tu nastavte, či má byť pri vyhľadávaní použité NIT (Network Information Table). Táto hodnota sa môže zmeniť len v prípade, ak ste pri bode „Zvoliť vyhľadávací mód“ nastavili hodnotu „Manuálne hľadanie“.

Na započatie procesu vyhľadávania navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na tlačidlo „OK pre hľadanie“ a stlačte potom tlačidlo OK. Tlačítkom EXIT môžete okno menu kedykoľvek opustiť.

Modrým tlačítkom cez DiSEqC spustíte automatické rozpoznávanie možných satelitov. Ak boli na základe nastavenia a narovnania satelitného prijímacieho prístroja rozpoznané satelity, budú zobrazené. Tlačídlom „Hľadať“ dosiahnete tieto nasledovné zmeniteľné nastavenia:

- Vyhľadávací mód:** Tu si vyberte medzi hodnotami Všetky (programy) alebo Voľné (programy). Pri hodnote Všetky sú vyhľadávané zakódované a voľne dostupné programy.
- Typ programu:** Tu určíte, sa majú vyhľadávať TV, rozhlasové alebo TV a rozhlasové programy.
- Zvoliť vyhľadávací mód:** Tu nastavte „Manuálne hľadanie“ alebo „Blind Scan“.
- NIT vyhľadávanie:** Tu nastavte, či má byť pri vyhľadávaní použité NIT (Network Information Table).

Tlačítkom OK spustíte vyhľadávací proces. Tlačítkom EXIT môžete okno menu kedykoľvek opustiť.

Bielym tlačítkom (tlačítko PLAYMODE) spustíte Blind Scan na základe hore uvedených nastavení.

Tlačítkom 'MUTE' môžete signálny tón zapnúť alebo vypnúť.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Inštalácia satelitu“.

► Automatická inštalácia

Tento bod zvolíte, ak chcete inštalovať automaticky vopred nastavené parametre satelitov a programov. Prijímač pritom najskôr v prvom kroku vyhľadáva možné satelity a v druhom kroku (ak boli nájdené satelity s dostatočnou silou signálu) vyhľadáva programy, aby tieto prijal do zoznamu programov.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Automatická inštalácia“. Týmto tlačítkom môžete tiež kedykoľvek prerušiť proces inštalácie.

► Sprievodca satelitom

Tento bod menu Vám môže pomôcť pri nastavení prijímajúceho prístroja.

Funkcie a nastavenia v menu:

Lokálna dĺžka: Tu určíte hodnotu stupeň dĺžky miesta, kde sa prijímací prístroj nachádza.

Lokálna šírka: Tu určíte hodnotu stupeň šírky miesta, kde sa prijímací prístroj nachádza.

Kalkulácia: Navigujte kurzor šípkovými tlačítkami na toto políčko a potom stlačte tlačítko OK. Vypočítajú sa hodnoty pre nastavenie antény a zobrazia sa v dvoch grafoch.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Sprievodca satelitom“.

Menu systémové nastavenia

- ▶ **Jazyky**
- ▶ **Ochrana mládeže**
- ▶ **Nastavenie času**
- ▶ **Časovač**
- ▶ **Audio + Video**

▶ **Jazyky**

Funkcie a nastavenia v menu:

- Jazyk menu:** Tu určíte jazyk, v ktorom budú zobrazené texty menu.
- Prvé Audio:** Tu nastavíte audiojazyk pre prvý kanál.
- Druhé Audio:** Tu nastavíte audiojazyk pre druhý kanál.
- EDIVISION:** Tu určíte jazyk, v ktorom má byť zobrazovaný elektronický sprievodca programami EDIVISION (EDV) (Jazyk musí byť podporovaný ponúkatelom programu.)
- Jazyk titulkov:** Tu určíte jazyk, v ktorom majú byť zobrazované titulkové informácie. (Jazyk musí byť podporovaný ponúkatelom programu.)
- Teletext:** Tu určíte jazyk, v ktorom majú byť zobrazované teletextové/videotextové informácie. (Jazyk musí byť podporovaný ponúkatelom programu.)

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Jazyky“.

▶ **Ochrana mládeže**

K tomuto bodu menu máte prístup len po zadaní PIN kódu. Prednastavené PIN je: 0000

Funkcie a nastavenia v menu:

- Uzamknutie menu:** Tu môžete nastaviť, či prístup k menu povolíte, alebo zamietnete. Ak ste v tomto bode zvolili „Zapnúť“, bude prístup k menu možný len použitím PIN kódu. Programová lišta, EDIVISION a zoznam obľúbených sú z toho vyňaté.
- Uzamknutie programu:** Tu určíte, či môžu byť uzamknuté programy vo všeobecnosti, alebo nie.
- Nové heslo:** Tu určíte nové heslo.
- Potvrdenie hesla:** Tu zopakujte nové heslo.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Ochrana mládeže“.

► Nastavenia času

GMT užívateľ:	Zvoľte tu „Zapnúť“ a prijímač automaticky získa aktuálny čas a dátum (cez satelitný signál). Keď tu zvolíte „Vypnúť“, môžete podľa nasledovných bodov dátum a čas nastaviť sami.
Prispôbiť GMT:	Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „GMT užívateľ“ bola zvolená možnosť „Zapnúť“. Tu potom môžete určiť, o koľko sa líši Váš čas s GMT (Greenwich Mean Time). Pre Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko/Slovensko platí: UTC+01:00. Pre Atény/Bukurešť/Istanbul platí: UTC+02:00. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo listujte k hodnote, ktorú chcete nastaviť.
Leto:	Tu môžete určiť, či má byť zohľadňovaný letný čas.
Dátum:	Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „GMT užívateľ“ bola zvolená možnosť „Vypnúť“. Číselnými tlačítkami zadajte dátum.
Čas:	Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „GMT užívateľ“ bola zvolená možnosť „Vypnúť“. Číselnými tlačítkami zadajte čas.
Indikátor času:	Môžete určiť, či má predná časť displeja ukazovať čas (Zapnúť), alebo nie (Vypnúť).

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nastavenia času“.

► Časovač

V tomto menu môžete naprogramovať až do 8 časovo ošetrených nahrávaní (časovač). Mnohé informácie nájdete aj v odseku EDIVISION.

Funkcie a nastavenia v menu:

Číslo časovača:	Pri vyvolaní menu časovača sa prejde automaticky k ďalšiemu (voľnému) programovateľnému časovaču. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo, prípadne pomocou tlačítka OK a šípkovými tlačítkami hore/dole môžete meniť medzi (naprogramovanými) časovačmi.
Mód časovača:	Tu určíte mód nahrávania. Môžete si vybrať, či má byť nahrávanie vykonané jedenkrát, denne, mesačne, týždenne alebo mesačne.
Servis časovača:	Tu zvolíte servis. Pre nahrávanie z TV zvolíte bod „Nahrávanie z TV programu“, alebo „Nahrávanie z rozhlasového programu“. Ak chcete, aby Vás budit určitý program, zvolíte „TV program“ alebo „Rozhlasová stanica“. Ak chcete, aby sa na obrazovke v určitý čas zobrazila určitá správa zvolíte bod „Správa“.
Správa o prebudení:	Tento bod sa zobrazí len vtedy, ak ste v predchádzajúcom bode zvolili nastavenie „Správa“. Môžete potom zvoliť „Narodeniny“, „Jubileum“ alebo „Všeobecné“.
Program:	Tento bod sa NEZOBRAZÍ, ak ste v bode „Servis časovača“ zvolili nastavenie „Správa“. V ostatnom prípade si tu určíte program, z ktorého chcete nahrávať, alebo ktorý Vás má budiť.
Dátum:	Tu určíte (počiatočný) dátum nahrávania.
Čas spustenia:	Tu určíte čas spustenia nahrávania.
Trvanie:	Tento bod sa dá použiť len vtedy, ak ste v bode „Servis časovača“ nastavili buď „Nahrávanie z TV programu“ alebo „Nahrávanie z rozhlasovej stanice“. Potom tu určíte dĺžku trvania nahrávania.
Standby po ukončení:	Tento bod sa dá použiť len vtedy, ak ste v bode „Servis časovača“ nastavili buď „Nahrávanie z TV programu“ alebo „Nahrávanie z rozhlasovej stanice“. Potom tu môžete určiť, či sa má prijímač po nahrávaní prepnúť do Standby módu.

Tlačítkom EXIT opustíte menu časovača. Ak ste vykonali zmeny a tieto chcete ponechať, potvrdíte ich pomocou „Áno“ v zobrazenom okne.

Poznámka: Podľa okolností sa zobrazí správa o chybe, v tom prípade ste zadali nesprávny čas spustenia, alebo nesprávny dátum spustenia. Skontrolujte Vami zadané údaje!

Poznámka: Dbajte na to, že nahrávanie sa môže vydať len v prípade, ak je v danom čase k prijímaču pripojené aj príslušné USB pamäťové médium.

Poznámka: Zoznam všetkých naprogramovaných časovačov nájdete takto: stlačte v TV móde tlačítko EDIVISION, potom žlté tlačítko a zvolte v zobrazenom okne menu „Zoznam časovačov“.

► Audio + Video

Zobrazovací mód: Zvoľte tu medzi možnosťami Auto, By Native TV, 720p_50, 720p_60, 1080i_50 oder 1080i_60.

Aspektový mód: Tu určíte, v akom pomere strán má byť zobrazený obraz (16:9, 4:3PS, 4:3LB, AUTO).

Video výstup: Zvoľte mód farby pre reprodukciu obrazu.

Digital Audio Out: Tu môžete určiť, v akom móde má pracovať digitálny audio výstup.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Audio + Video“.

Menu Systém

- ▶ **Informácie**
- ▶ **Výrobné nastavenia**
- ▶ **Update USB/HDD**
- ▶ **Zaistenie na USB/HDD**

▶ **Informácie**

Tu sa Vám zobrazujú informácie o prístroji. Tieto informácie sú dôležité podľa okolností, najmä vtedy, ak sa chcete skontaktovať s technickou hotline EDIVISION, alebo s Vaším predajcom. Okrem toho tu zistíte verziu softvéru prijímača.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Informácie“.

▶ **Výrobné nastavenia**

Šípkovými tlačítkami hore/dole zvolíte jeden z nasledovných bodov menu a **stlačte tlačítko OK**.

Výrobné nastavenia: Tento bod Vás, čo sa týka softvéru prijímača, vráti späť do stavu po jeho výrobe. Po potvrdení tlačítkom OK zadajte PIN kód. Potom sa Vám zjaví varovné okno.

Vymazať všetky programy: Tu sa vymazávajú zoznamy programov.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Výrobné nastavenia“.

► Update USB/HDD

Základné informácie: Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozozná. V ostatnom prípade sa k tomuto menu nedostanete.

Ďalším predpokladom pre 'Update USB/HDD' je, že na USB dátovom nosiči sa nachádzajú príslušné softvérové dáta. Tieto dáta s príponou '.abs' si môžete stiahnuť cez PC s pripojením na internet z internetovej stránky 'argus piccollo':

<http://www.argus-family.de>

Uložte stiahnuté dáta z Vášho PC na USB dátový nosič a strčte tento dátový nosič do USB prípojky "argus piccollo".

Poznámka: Rýchlosť updatu cez USB závisí podľa okolností od organizácie dát na USB nosiči. Odporúča sa najskôr pripraviť USB nosič pomocou formátovania v bode „Formátovať HDD“ v menu 'USB' / 'Informácie o nosiči' (formátovanie spustíte žltým tlačítkom) a potom na neho môžete uložiť softvérové dáta (.abs).

Funkcie a nastavenia v menu:

- Otvoriť dáta:** Ak prijímač na USB dátovom nosiči nájde dáta pre update, zobrazí ich. Šípkovými tlačítkami, príp. tlačítkom OK určiť update. Ak neboli nájdené žiadne dáta, zobrazí sa Vám „No File“.
- Mód update:** Šípkovými tlačítkami, príp. tlačítkom OK tu môžete nastaviť, ktoré časti softvéru majú byť aktualizované.
- Štart:** Ak ste softvérové dáta nastavili na mód update, navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na bod „Štart“. Stlačte tlačítko OK a začne sa proces update-ovania.

Upozornenie: Update softvéru sa začne hneď po stlačení tlačítka OK a nesmie byť prerušený.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Update USB/HDD“.

► Zaistenie na USB/HDD

Základné informácie: Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozozná. V ostatnom prípade sa k tomuto menu nedostanete.

Funkcie a nastavenia v menu:

- Zaistenie dát:** Tu určíte názov dát pre zaistovacie dáta. Stlačte tlačítko OK, aby sa Vám zobrazilo alfanumerické pole a šípkovými tlačítkami určíte označenie pre zaistovacie dáta. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '--'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom EXIT.
- Zaistenie na USB/HDD:** Navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na tento bod menu a pre spustenie zaistenia stlačte tlačítko OK.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Zaistenie na USB/HDD“.

Menu Hry

- ▶ Tetris
- ▶ Snake
- ▶ Othello

▶ Tetris

Základné informácie: Zoradte padajúce kamene do plynulých radov.

Funkcie a nastavenia:

Šípkovými tlačítkami hore/dole navigujte na pravú stranu v nastaveniach. Na bode „Nastavenie“ použite šípkové tlačítka vľavo/vpravo, aby ste určili (rýchlostnú) triedu (1-10). Na bode „Zmazať“ použite tlačítka OK na vynulovanie stavu bodov. Zvoľte bod „Štart“ a začnite hru stlačením tlačítka OK. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo/dole) riadte zoradenie padajúcich kameňov.

Tlačítkom EXIT opustíte hru „Tetris“.

▶ Snake

Základné informácie: Vytvorte najdlhšieho hada.

Funkcie a nastavenia:

Šípkovými tlačítkami hore/dole navigujte na pravú stranu v nastaveniach. Na bode „Nastavenie“ použite šípkové tlačítka vľavo/vpravo, aby ste určili (rýchlostnú) triedu (1-7). Na bode „Zmazať“ použite tlačítka OK na vynulovanie stavu bodov. Zvoľte bod „Štart“ a začnite hru stlačením tlačítka OK. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo/hore/dole) riadte „hada“ na hracom poli vždy smerom zelené políčko. Keď toto políčko dosiahnete, had sa predĺži. Hra je ukončená, ak sa dotknete ohraničenia, alebo „hada“.

Tlačítkom EXIT opustíte hru „Snake“.

▶ Othello

Základné informácie: Na začiatku hry sa na hracej ploche nachádzajú štyri kamene, vo vopred danom zoradení. Pri štarte dostanete otázku, či chcete hrať s čiernou. Položte kameň na prázdne políčko, ktoré hraničí s už obsadeným políčkom horizontálne, vertikálne alebo diagonálne. Po položení kameňa, sa všetky kamene protivníka, ktoré sa nachádzajú medzi novým a už uloženým kameňom v jeho farbe, farebne prispôbia. Cieľom hry je, mať na konci hry na hracej ploche mať čo najvyšší počet vlastných kameňov.

Šípkovými tlačítkami hore/dole navigujte na pravú stranu v nastaveniach. Na bode „Nastavenie“ použite šípkové tlačítka vľavo/vpravo, aby ste určili (rýchlostnú) triedu (1-3). Na bode „Zmazať“ použite tlačítka OK na vynulovanie stavu bodov. Zvoľte bod „Štart“ a začnite hru stlačením tlačítka OK. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo/hore/dole) navigujete po hracej ploche. Tlačítkom OK kameň umiestnite.

Tlačítkom EXIT opustíte hru „Othello“.

Menu Conditional Access

► Smart Card

► Smart Card

Základné informácie: Je Vám k dispozícii jeden Smart Card Reader (čítačka) so systémom CONAX. Keď tu použijete karty od predajcov rozličných platených programov, môžete pozerať veľa programov, ktoré sú týmto systémom zakódované. V tomto menu nájdete informácie k Smart Card, ktorú ste zasunuli do jednej šachty.

Funkcie a nastavenia v menu:

- Pozícia 1:** Zobrazenie informácií o karte, ktorá je k dispozícii v šachte 1.
- Smartcard hlásenie:** Tu môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať informácie k zasunutým kartám, alebo nie.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Smart Card“.

Poznámka: Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozpozná.

Menu USB / externé pamäte

- ▶ Zoznam dát
- ▶ Nahrané dáta
- ▶ Informácie o pamäti
- ▶ Nastavenia PVR
- ▶ USB / HDD Speed Test

▶ Zoznam dát

Základné informácie: Toto menu zobrazuje dáta v adresároch, ktoré sú na USB dátovom nosiči. Nájdené obrázkové dáta sú ako náhľad zobrazené vpravo hore. Nájdené MP3 dáta môžete prehrať.

Poznámka: Tento bod menu je uzavretý, ak je vykonávané jedno/viaceré nahrávanie/a.

Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami hore/dole a tlačítkom OK navigujete v štruktúre adresára. Ak boli nájdené obrázky alebo MP3 dáta, môžete si tieto pozrieť, príp. vypočúť stlačením tlačítka OK. Ak sú v adresári viaceré obrázkové dáta, spustí sa stlačením tlačítka OK mód Diashow. Mód Diashow opustíte tlačítkom EXIT. Ak sú v adresári viaceré MP3 dáta, budú tieto prehrané za sebou.

Červeným tlačítkom môžete určiť pre Diashow dobu medzi jednotlivými obrázkami (1-9 sekúnd). Ak nastavíte hodnotu doby na „Off“, používajte na prechod k nasledujúcemu a predchádzajúcemu obrázku šípkové tlačítka hore/dole. Okrem toho môžete určiť, či má byť zoznam obrázkov opakovaním zobrazený (Zapnúť/Vypnúť). Tlačítkom EXIT môžete proces prerušiť.

Zeleným tlačítkom vyvoláte menu možností, ako môžete zoradiť dáta v adresároch. Toto menu opustíte tlačítkom EXIT.

Tlačítkom 'SAT' môžete pridať všetky obrázky nachádzajúce sa v adresári do zoznamu na prehranie pre obrázkové dáta. Modrým tlačítkom môžete pridať všetky MP3 dáta nachádzajúce sa v adresári do zoznamu na prehranie pre zvukové dáta.

Ak tlačítkom „SAT“ a/alebo modrým tlačítkom zostavili „playlisty“, prípadne pridali dáta, môžete si tieto nechať zobraziť žltým tlačítkom. V zobrazenom editore playlistu môžete šípkovými tlačítkami hore/dole navigovať v zozname. Červeným tlačítkom (Play) „spustíte“ záznam (dáta). Žltým tlačítkom označíte jedno dáta, ktoré chcete vymazať z playlistu a modrým tlačítkom označíte všetky záznamy k vymazaniu. Stlačte opakovane modré tlačítko a všetky označenia zmiznú. Tlačítkom EXIT opustíte playlist editor. Ak ste vykonali zmeny, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom tieto zmeny môžete potvrdiť (Áno).

Ak ste spustili MP3 dáta, príp. playlist, môžete tlačítkom 'PLAYMODE' určiť, či sa má uskutočniť opakovanie.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Zoznam dát“. Ak ste zostavili playlisty, príp. ich zmenili, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete uložiť playlisty na USB dátovom nosiči.

► Nahrané dáta

V tomto menu sú vypísané TV a rozhlasové programy, ktoré sú nahrané na USB dátovom nosiči.

Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami hore/dole môžete listovať v zozname nahrávok. Vľavo sú zobrazené názov program, čas nahrania, dĺžka a veľkosť dát. Vpravo hore (ak sa jedná o TV program) je zobrazený aj obrázok pre prehľad. Stlačte tlačítko PLAY pre prehranie nahrávky v prehliadkovom okne. Tlačítkom PAUSE prehranie zastavíte. Tlačítkom STOP ukončíte prehliadkové okno. Tlačítkom OK spustíte prehranie v móde cele obrazovky.

Zeleným tlačítkom môžete nahrávku uzamknúť a tá bude v náhľade označená symbolom. Takto uzamknuté nahrávky môžu byť prezreté po zadaní PIN kódu (určeným v menu Systémové nastavenia/Ochrana mládeže). Nahrávku odomknete stlačením zeleného tlačítka a zadaním PIN kódu.

Modrým tlačítkom môžete označiť nahrávky, ktoré chcete vymazať. Opakovaným stlačením označenie odoberiete.

Červeným tlačítkom môžete zmeniť názov nahrávky. V zobrazenom zadávacom políčku zvolte šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '--'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Nové označenie bude prevzaté. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom EXIT a tým ukončíte proces.

V móde prehrávania (celá obrazovka) máte k dispozícii nasledovné tlačítka (s funkciami):

Tlačítko PREV:	Pohne bod prehrania naspäť.
Tlačítko NEXT:	Pohne bod prehrania dopredu.
Tlačítko PAGE-:	Rýchlejšie prehranie naspäť s 20j až 24-násobným zrýchlením (v móde TV).
Tlačítko PAGE+:	Rýchlejšie prehranie dopredu s 20j až 24-násobným zrýchlením (v móde TV).
STOP:	Ukončí mód prehrávania.
PAUSE:	Zastaví mód prehrávania.
Tlačítko spomalený záznam (naspäť):	Prehráva v 20j až 8-násobnej rýchlosti naspäť.
Tlačítko spomalený záznam (dopredu):	Prehráva v 20j až 8-násobnej rýchlosti dopredu.

Tlačítkom 'PLAY' sa dostanete do normálneho módu prehrávania.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nahrané dáta“. Ak ste označili nahrané dáta pre vymazanie, zobrazí sa dialógové okno. Ak chcete naozaj vymazať označené nahrávky, potvrďte to pomocou „Áno“.

► Informácie o pamäti

V tomto menu nájdete informácie o pripojenom USB dátovom nosiči.

- Volume:** Zobrazuje označenie.
- Total Size:** Zobrazuje celkovú kapacitu pamäte.
- Free Size:** Zobrazuje voľnú kapacitu pamäte.
- Rec Size:** Zobrazuje miesto obsadené nahrávkami.
- TMS Size:** Zobrazuje miesto možné pre TimerShift.
- File System:** Zobrazuje používaný dátový systém.

Stlačením žltého tlačítka (Formátovať HDD) máte možnosť formátovať USB nosič. V menu „Formátovať HDD“ môžete určiť v akom dátovom systéme má byť USB nosič formátovaný (FAT/NTFS). Prosím dbajte na to, že týmto krokom budú z USB nosiča zmazané všetky dáta.

Modrým tlačítkom vyvoláte menu pre nastavenie funkčnosti DVR (Digital Video Recording). Môžete určiť, či bude možné len nahrávanie, len TimeShift, alebo obidve možnosti. Dbajte na to, že tento bod má význam po formátovaní, t. zn. kým na USB nosiči ešte neboli uložené žiadne dáta.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nahrané dáta“.

► Nastavenia PVR

Poznámka: Do tohto bodu menu sa dostanete len vtedy, ak ste k prijímaču pripojili USB dátový nosič s prenosovou rýchlosťou viac než 25MBit/s a prijímač ho rozpozná. Tento bod menu je okrem toho uzamknutý, ak prebieha jedno/viaceré nahrávanie/a.

Funkcie a nastavenia v menu:

- TimeShift** Tu môžete zapnúť alebo vypnúť funkčnosť TimeShift.
- TimeShift pre nahrávanie:** Tento bod môžete zmeniť len v prípade, keď ste v bode „TimeShift“ nastavili hodnotu „Zapnúť“. Tu môžete nastaviť, že pri nahrávaní bude zachovaná funkčnosť TimeShift.
- Nahrat' zakódované:** Tu môžete určiť, či má byť možné nahrávanie zo zakódovaných programov.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nastavenia PVR“.

► USB / HDD Speed Test

Funkcie a nastavenia v menu:

Pomocou tohto bodu menu môžete zistiť rýchlosť pripojených USB dátových nosičov. Vo výsledkovom okne sa Vám zobrazí možná prenosová rýchlosť/rýchlosť zápisu do pamäte a či je možný zápis z programu s veľkým rozlíšením obrazu. K tomu sa ešte zistí, z koľkých programov súčasne môže byť nahrávané.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „USB/HDD Speed Test“.